EUP30T1HMC0

Installation instructions I Consignes d'installation



EN

Installation

- Connect the output of the driver (plug and play connector) to the panel.
- Connect driver to the mains supply.

Note: The driver has been pre-set to the correct current (750mA), do not change the internal dip switch settings.

Dimming
The driver is compatible with trailing edge dimmers only

Collingwood Lighting advises the following maximum loads to assist functionality of the dimming driver when used with dimmers suitable for LED loads.
- Collingwood DM298GRID – Min 1, Max 7 units.
- Yokis MTV500M – Min1, Max 7 units.

Installation data

- Isolate the mains supply, prior to wiring.
- This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- For use with 30W LED panels.
- Do not exceed maximum rated output power of the driver.

FR

Installation

- Connectez la sortie du driver (connecteur plug and play) au panneau.
- Connectez le driver à l'alimentation secteur.

Remarque: le driver a été préconfiguré sur le courant correct (750mA) ; ne modifiez pas les paramètres du commutateur DIP interne.

Gradation de la lumière
L'alimentation est compatible avec les gradateurs à front descendant uniquement.

Collingwood Lighting conseille les charges maximales suivantes pour aider la fonctionnalité du driver de gradation lors de l'utilisation avec des gradateurs adaptés aux charges de LED :
- Collingwood DM298GRID – min 1, max 7 unités.
- Yokis MTV500M – min1, max 7 unités.

Données d'installation

- Isolez l'alimentation secteur avant le câblage.
- Cet élément doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- À utiliser avec les panneaux LED 30W.
- Ne dépassez pas la puissance de sortie nominale maximale du driver.

Rated voltage / Tension nominale	220 - 240V AC 50/60Hz
Input current / Courant d'entrée	0.17A max
Power / Puissance	30W max
Power factor / Facteur de puissance	>0.9
Inrush current / Courant d'appel	15A 24µs

Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.

5 year warranty
5 ans de garantie

EN **t** +44 (0) 1604 495 151 **f** +44 (0) 1604 495 095 **e** sales@collingwoodgroup.com **w** collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

FR **t** +33 (0) 4 816 816 10 **f** +33 (0) 4 816 816 11 **e** ventes@collingwoodgroup.com **w** collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting Limited, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75 116, Paris, France

CWI 8271 V1

COLLINGWOOD
LIGHTING